Techn.Daten/Montage

UP HF-Bewegungsmelder ECO U2 IP 20 - 180°

Energiesparender Hochfrequenz-Sensor - Ersatz für herkömmliche Schalter

HF-Sensorfunktion - schaltet Licht automatisch EIN/AUS
Der Sensor erfasst temperaturunabhängig kleinste Bewegungen und schaltet die angeschlossenen Verbraucher je nach Einstellung ein/aus.
Erfassung durch dünne Mauern, Türen, Glas usw. möglich - keine Fehlfunktion.
Montage im Innenbereich.



Montageart:	Unterputz/Wand
Prüfzeichen:	CE
Farbe:	weiss
Art. Nr.	5010000140196
Netzanschluß:	220-240VAC, 50Hz
Anschluss:	Schraubklemme 3polig
Leistung/Last:	max. 1200W - ohmsche (Glüh-/Halogenlampen) max. 300VA - induktive (Leuchtstofflampen/LED)
HF-System:	5,8GHz - Hochfrequenz
Erfassungswinkel:	180°
Installationshöhe:	1,0 - 1,8 Meter
Reichweite:	bis 15 Meter
Ansprechhelligkeit:	3-2000 Lux
Zeiteinstellung:	min.10 Sekunden - max.12 Min.
Schutzart:	IP 20
Abmessungen:lxb	80x80mm



Abdeckung von Gerät entfernen.

Netzspannung unterbrechen





Kabel lt. Skizze am Melder anschließen
L=stromführend N=Neutralleiter L'=Schutzleiter
Installationshöhe beachten.
Gerät in Unterputzdose mit Schrauben befestigen

Justierschraube Lux auf Max einstellen
Justierschraube Zeit auf Min einstellen
Justierschraube Sens auf Max einstellen



Netzspannung einschalten

Lux/Zeit/Sens je nach Wunsch einstellen
(Sens=Reichweiteneinstellung)
Abdeckung auf Sockel befestigen.

Störungen	Spannung überprüfen Anschluss Melder prüfen störende Objekte im Erfassungsbereich entfernen Installationshöhe prüfen Einstellungen ändern/prüfen Verbraucher/Leuchtmittel prüfen

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden. Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz vorgesehen werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und/oder gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

e2 elektro GmbH 4160 Aigen-Schlägl, Theodor-Simoneit-Straße 2 T: +43 7281 80200 0 F: +43 7281 80200 10
mail: office@e2.at www.e2.at