



3500 WATT PREMIER-INVERTER- GENERATOR

73001I-P-EU

Max. Leistung am Wechselstromausgang (W):	3500 Watt
Geräuschpegel:	58 dBA @ 7 m
Dauerhafte Leistungsabgabe (W):	3200 Watt
Garantie:	3 Jahre
Zertifizierung:	CE, EU Stufe V



i BESCHREIBUNG

Dies ist unser Champion-Flaggschiff: der Dual-Fuel-Inverter-Stromerzeuger mit optionalen Extras wie drahtlosem Start per Fernbedienung und Doppel-USB-Schnittstelle, angetrieben von einem neuen und verbesserten Champion-Einzylinder-4-Takt-OHV-Motor mit 192 ccm, der eine dauerhafte Leistungsabgabe von 3200 W bietet. Mit dem 6-Liter-Kraftstofftank kann dieses Gerät bis zu 8 Stunden bei 25 % Last betrieben werden.

Eine herausragende Funktion des Champion-Inverter-Stromerzeugers ist der Verzögerungsstopp, der es ermöglicht, Geräte zu stoppen oder abzuschalten, ohne dass Stromspitzen verursacht werden.

Ein weiteres herausragendes Merkmal ist der Anlaufstrom. Mit einem nur wenige Millisekunden fließenden speziellen Spitzenstrom von 15,8 A können Ihre Geräte anlaufen, ohne dass der Generator abgeschaltet oder überlastet wird. Dies ist ideal für Wohnmobile, Reisemobile und Wohnwagen – insbesondere beim Betrieb von Klimaanlage oder Ähnlichem.

Mit Smart Charger zum Aufladen der Batterie direkt aus dem Stromnetz nach Bedarf.

✓ TECHNISCHE DATEN

Anlaufleistung (W)	3750
Maximale Leistungsabgabe (W)	3500
Nennleistung (W)	3200
Wechselspannungsausgang	2 x 220 V, 16 A (EU)
Frequenz	50 Hz
Motor	192 ccm Champion OHV
Tankinhalt	6 Liter
Öltankinhalt	0.6 Liter
Geräuschpegel	59 dBA @ 7 m
Starttyp	Elektrisch, ferngesteuert und manuell
U/MIN	Automatisch nach Last
Abmessungen (L x B x H)	63,5 x 49 x 50,5 cm
Zertifizierung	CE, EU Stufe V
Gewicht (kg)	43
Betriebszeit (Std.)	8 Std. bei 25 % Last

📢 FUNKTIONEN

- Echt-Sinus-Wechselrichter-Technologie
- Eco-Modus zum Sparen von Kraftstoff
- Überlastschutz
- Intelligenter 3-in-1-Spannungsmesser
- Integrierter Handgriff und Radsatz
- Parallel anschließbar
- Eine digitale 15-Sekunden-Stromverzögerung ermöglicht es, auch empfindliche elektronische Geräte beim Ein- und Ausschalten angeschlossen zu lassen – eine Funktion, die es bei keinem anderen Generator gibt
- Mit einem nur wenige Millisekunden fließenden speziellen Spitzenstrom von 15,8 A können Ihre Geräte anlaufen, ohne dass der Generator abgeschaltet oder überlastet wird – nützlich insbesondere für Klimaanlage und ähnliche Geräte.
- Drahtloser Fernstart

+ INBEGRIFFEN

- Öltrichter
- 12-V-Gleichstromkabel
- Champion Funkschlüsselanhänger
- Doppel-USB-Schnittstelle
- Smart Charger