



FERMAX Video-KIT SEE-U, Monitor 7" m. Türstation AP, Einfam. Set, WLAN

Art. Nr. **F1393**

- Videoürstation mit 1 beleuchteten Namensschild als Ruftaste
- Inklusive Regendach
- Zwei Schaltkontakte an Türstation
- 7" TFT Farb-Videomonitor mit Touchscreen
- Internkommunikation
- Bild-/Videospeicher
- Rufweiterleitung auf Smartphones
- Steckernetzgerät
- Monitor Montageart: Ap, 130 x 204 x 23 mm (B x H x T)
- Türstation Montageart: Ap, 90 x 149,5 x 38 mm (B x H x T)

Steckerfertiges Kit bestehend aus: 1 Türstation Art.Nr. F1395 mit Regendach (ist nur mit Regendach zu installieren); Beschriftbare, dämmerungslichtgesteuerte LED hinterleuchtete Ruftaste als Namensschild; Stufenlose Einstellung der Sprach- und Hörlautstärke; Weitwinkel-Farbkamera: Auflösung 2MP (1920 x 1080), Winkel: Horizontal: 115°, Vertikal: 65°, Diagonal: 130°, zusätzliche dämmerungslichtgesteuerte LED Beleuchtung für Nachtsicht; Türöffnerkontakt: umschaltbar als Öffner- oder Schließerkontakt, mit 12 VDC, max. 250 mA; Potentialfreier Relaiskontakt: umschaltbar als Öffner- oder Schließerkontakt für 30 VDC, max. 2 A oder 125 VAC max. 0,5 A; Schutzart: IP54, IK07; Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, wählbare Ansteuerung für Türöffner- oder Relaiskontakt; Anschlussmöglichkeit einer externen analogen Kamera (nicht im Lieferumfang enthalten); Material: Zamak; Farbe: Silber; System: 2-Draht; Montageart: Ap, 90 x 149,5 x 29 (38 mit Regendach) mm (B x H x T); 1 Stk. universelles Steckernetzteil F1390 mit 4 austauschbaren Steckern; Eingang: 100 - 240 VAC, 50/ 60 Hz, 0,8A; Ausgang: 15 VDC, 1,5 A, 22,5 W; Anschluss am Monitor (ist für jeden Monitor notwendig); Adapterkabel für die Verlängerung der Leitungslänge zwischen Steckernetzgerät und Monitor; Farbe: schwarz; 1 Stk. 7" (17,8 cm) TFT WIFI Videomonitor F1394 inklusive Wandhalterung; Touchscreen (16:9); Auflösung 1024 x 600; Eigenstartfunktion (AutoON); Umschaltung zwischen Türstationen und externen analogen Kameras (sofern in der Anlage installiert); Ruftonabschaltung (Bitte nicht stören); Internkommunikation bei Installation ab 2 Videomonitore; Internruf an einen bestimmten Monitor oder Gruppenruf an alle Monitore; 16 unterschiedliche Ruftöne/-melodien einstellbar; Ruftonunterscheidung Türruf, Internruf, Türklingel; Bild-/Videospeicherung von Türrufen; Speicher durch Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang) erweiterbar; Rufweiterleitung auf beliebig viele Smartphones (Android und iOS) über kostenlose SEE-U Fermax App; Farbe: weiß; System: 2-Draht; Montageart: Ap, 130 x 204 x 20 (23 mit Wandhalterung) mm (B x H x T);

Technische Information

Mit Video	Ja
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1
Installationstechnik	2-Draht
Montageart Innenstation	Aufputz
Farbe der Innenstation	weiß
Montageart Außenstation	Aufputz
Farbe der Außenstation	Silber
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	4
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen	2

Bildsystem	PAL
Eigenschaft Bildsystem	Farbe
Abhörsicher	Ja
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Internkommunikation	Ja
Freisprechen	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja
Bildschirmdiagonale	17.8 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll	7
EAN	8424299013930