

DE Datenblatt

Einbau Panel STYLE - CCT



Universell einsetzbares LED Panel in flacher Ausführung.
2 Montagearten: Einbau oder Aufbau mit optionalem Rahmen
Lichtfarbe einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K



Montageart: Einbau / Anbau mit passendem Montagerahmen
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr.	2440.11009.0196	R 145 9W	EAN
Art.Nr.	2440.11012.0196	R 170 12W	9008954363807
Art.Nr.	2440.21009.0196	Q 145 9W	9008954363838
Art.Nr.	2440.21012.0196	Q 170 12W	9008954363876
			9008954363883

Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung:	9W 12W
Gesamtlichtstrom:	1200lm 1600lm
Nutzlichtstrom ϕ_{use} :	1200lm (ϕ_{use} 360°) 1600lm (ϕ_{use} 360°)
Farbwiedergabe:	CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	115°
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	LED Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm ²

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II schutzisoliert
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2440110090196-L, 2440110120196-L, 2440210090196-L, 2440210120196-L)

Zubehör

inklusive	Montagematerial				
exklusive	Aufbaurahmen	style R 145 9W	2499.40101.0196	style Q 145 9W	2499.40201.0196
		style R 170 12W	2499.40102.0196	style Q 170 12W	2499.40202.0196

Abmessungen

Øxh = Durchmesser x Höhe	R 145 9W	Øxh	145 x 23mm
	R 170 12W	Øxh	170 x 23mm
lxbxh = Länge x Breite x Höhe	Q 145 9W	lxbxh	145 x 145 x 23mm
	Q 170 12W	lxbxh	170 x 170 x 23mm

Lochausschnitt

R 145 9W	Ø 130 - 135mm
R 170 12W	Ø 150 - 155mm
Q 145 9W	□ 130 - 135mm
Q 170 12W	□ 150 - 155mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.