



Daten  
Elektrische Daten

**Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Bemessungsspannung (II / 2)     | 400 V   |
| Bemessungsstoßspannung (II / 2) | 4 kV  |
| Bemessungsstrom                 | 24 A  |
| Legende Bemessungsdaten         | (II / 2) ≙ Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2 |

**Anschlussdaten**

|  |   |
|--|---|
| Anschlusstyp 1                         | Installationsseite                          |
| Anschlusstechnik                       | PUSH WIRE®                                  |
| Anzahl Anschlussstellen Anschlusstyp   | 0   |
| Betätigungsart                         | Push-in                                     |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe         | Kupfer                                      |
| Eindrähtiger Leiter                    | 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 14 ... 12 AWG   |
| Abisolierlänge                         | 9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch            |
| Anschlusstyp 2                         | Leuchtenseite                               |
| Anschlusstechnik 2                     | CAGE CLAMP®                                 |
| Anzahl Anschlussstellen Anschlusstyp 2 | 1   |
| Eindrähtiger Leiter 2                  | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG |
| Feindrähtiger Leiter 2                 | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen        | 3   |
| Gesamte Anzahl der Potentiale          | 1   |
| Verdrahtungsart                        | Seitliche Verdrahtung                       |

**Geometrische Daten**

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Breite | 9,5 mm / 0.374 inch  |
| Höhe   | 15,5 mm / 0.61 inch  |
| Tiefe  | 20,5 mm / 0.807 inch |

**Werkstoffdaten**

|           |          |
|-----------|----------|
| Farbe     | weiß     |
| Brandlast | 0.046 MJ |
| Gewicht   | 2.066 g  |



## Umgebungsbedingungen

Dauergebrauchstemperatur bis

105 °C

---

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +43 1 615 07 80 gern zur Verfügung.