



# Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor mit Selectlinse

## Funktionen im Überblick

- Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
- Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
- Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
- Zur Erfassung mit Tierschneise.
- In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
- Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb.
- Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen.
- Einstellelemente rückseitig.
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstelle-/Nebestelle Kombinationen.
- Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
- Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
- Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
- Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
- Überwachungslichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
- Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
- Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
- Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
- Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
- Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
- Für Nebstelleneinsatz flex, 64891 U.
- Aufbauhöhe: 22 mm.
- Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit.
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 12 m, bei Montagehöhe: 1,1 m
- Erfassungsbereich 2:
- Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - bis Tagbetrieb
- Öffnungswinkel: 180 °
- Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 35 mm
- Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
- Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
- Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
- RAL-Farbnummer: 9016

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	64762-84
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA006800A2963
<b>EAN:</b>	4011395295083
<b>Zolltarifnummer:</b>	85389099
<b>Preisgruppe:</b>	19
<b>Preis:</b>	106,00 EUR zzgl. MwSt.

## Downloads

### Bedienungsanleitung

» [Montage- und Betriebsanleitung](#)

### Technisches Handbuch

» [Produkthandbuch](#)

### Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)  
 » [ROHS-Produktdeklaration](#)