

Spannungs- & Durchgangsprüfer

PAN MV-1000A

Spannungsprüfer mit LED-Anzeige 1000 V + Drehfeld-Anzeige -
Verfügbar Ende 2023

- **2-polige Drehfeldanzeige**
- Kleinspannungen bis 24 V: grün, gefährliche Spannungen ab 50 V: rot
- **Zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen**
- **FI-Test 30mA**
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- **LED - Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung
- **Spritzwasser- und staubgeschützt IP 64**
- **TÜV GS geprüft**

Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufschraub-Kontakthülsen für Steckdosen

Technische Daten	PAN MV-1000A
Gleichspannung DC (V =)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Akustischer Durchgangsprüfer (•)))	< 400 kΩ
Abmessungen Gerät	265 x 73 x 34 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	493 / 207 g
Benötigte Batterie(n):	2 x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V