

Akku-Bohrhammer LXT

DHR182RTWJ

18 V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

Lieferung im MAKPAC, inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.

Besonders leichter und handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Handgriffkonstruktion. Zum Schlagbohren und Bohren geeignet. Die Geschwindigkeit kann zwischen 0 und 1.350 U/min eingestellt werden. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule und in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm.



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Max. Abgabeleistung	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1350 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Holz	24 mm
Max. Bohrleistung in Beton	18 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
optimaler Bohrbereich (Beton)	5 - 8 mm
Schlagstärke	1,7 J
Bohrleistung HM-Bohrkrone	35 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schallleistungspegel (dB)	102 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	91 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	11,4 m/s ²

EAN 0088381873857

Link zur Produktseite - www.makita.at



Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Mit Konstantelektronik
- Mit Motorbremse
- Besonders leicht und kompakt
- Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

158057-6
Seitengriff



199664-6
Aktiver HEPA Absaugadapter DX05



415486-9
Tiefenanschlag



450128-8
Kontaktschutzkappe für LXT-Akku



821552-6
MAKPAC Gr. 4



839891-0
MAKPAC Koffereinsatz



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)
Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah



DC18RC
Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,



Passendes Zubehör

199596-7
HEPA-Filterelement



821552-6
MAKPAC Gr. 4



839891-0
MAKPAC Koffereinsatz



158057-6
Seitengriff



198362-9
Staubkappe für Absaugung



199664-6
Aktiver HEPA Absaugadapter DX05



450128-8
Kontaktschutzkappe für LXT-Akku



P-80488
Universal Wandabsaugset

